

Αναβάθμιση GPS plotter/fishfinder 1670f-1870f

Πως τσεκάρουμε τη αναβάθμιση εχει το βυθόμετρο μας

Ανάβουμε το μηχάνημα μας, πατάμε το κουμπί «MENOU» για 2 δευτερόλεπτα παμε «σύστημα/πληροφορίες συστήματος και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη σε κόκκινο κύκλο βλέπουμε που αναγράφεται η έκδοση του λειτουργικού

Β΄ μανάδας Ε430-00004344 Ελδαση Λογισμικού πλότερ FUR-GP-7 (\$1-CE V1.1.8.111 [2501/2013] Ελδαση SDK V8.257R (16/01/2014) Ελδαση BIOS V2.0.2R [16/11/2011] Ελδαση OS V3.06 \$2.000 E43 [07/12/2012] Ελδαση OS V3.06 \$2.000 F E43 [07/12/2012] Ελδαση OS V3.06 \$2.000 P [21/01/2013] JN2K version V2.02.00 P [06/12/2012] Ενσμιματωμένος χάρτης WV-D300 27 VORLD VAPELD χαρτης κάρτας SD 0	Copyright © 2012 JEPPESE	N Italia S.r.I.
Xaptnç xáptaç SD 0	Ο μονάδας Εκδοσή λογισμικού πλότερ Εκδοσή SDK Εκδοσή OS Έκδοσή OS FF Νογμέρ Προγράμματος Μονάδα FF Lib 11/2K version Ενσιμματωμένος χάρτης	E43C-00004344 FUR-GP-7 (51-CE V1.1.8.111 [2500/2013] V8.2.57R (16/01/2043) V2.0.2R [16/11/2011] V3.00.52.00R E43 [07/12/2012] 0.252397-01.02 V4.0400R [21/01/2013] V2.02.00R [06/12/2012] WW-D300.27 WOFLD
	Χάρτης κάρτας SD	0
	The second se	1000

Διαδικασία αναβάθμισης

- Πρώτα από ολα φροντίζουμε να προμηθευτούμε μια κάρτα μνήμης τουλάχιστον 2Gb (εάν προβειτε σε αγορα επιλεξτε καρτα μαρκας sundisc), καλο είναι να μην περιέχει κανένα αρχείο μέσα
 Την τοποθετούμε στο laptop η στο cardreader του υπολογιστή μας
- 2) Τρεχουμε το αρχειο 1870F η 1670F που εχουμε κατεβασει ,ανάλογα σε πιο μηχάνημα θέλουμε να κάνουμε αναβάθμιση
- 3) Πατάμε next στην καρτέλα του προγράμματος εγκατάστασης που θα εμφανιστεί και μετα install



- 4) Πατάμε επίσης next στο παράθυρο του furuno extractor που θα εμφανιστεί
- 5) Τώρα στο παράθυρο θα εμφανιστεί το μήνυμα select memory divice ,πάμε στο πεδίο memory device και διαλέγουμε την επιλογή της κάρτας sd συνήθως την ονομάζει «Ε» και πατάμε Next

Select a memory	device.			
encry det te				
	•	 NENT	F/*	_
E: Scolla CE				
				-

- 6) Στο επόμενο πεδίο πατάμε no format [recomended]
- 7) Περιμένουμε λίγα λεπτά μέχρι να εγκαταστήσει ο υπολογιστής την αναβάθμιση στην κάρτα μνήμης
- 8) Τέλος θα σας βγάλει το μήνυμα media eject fas failed πατάμε ΝΕΧΤ και μετά ΕΧΙΤ

Vledia eject has f	failed. Stop the removable drive using the "Safely
Remove Hardwa WARNING: If you	re" Windows taskbar icon. u extract the media without doing this, you might
ose all data.	
	BACK NEXT EXIT

9) Τώρα βγάζουμε την κάρτα και την βάζουμε στην υποδοχή κάρτας του fish finder το οποίο δεν πρέπει να είναι αναμμένο, εάν έχουμε ήδη κάρτα με χάρτη τον βγάζουμε και εισάγουμε την κάρτα με την αναβάθμιση



10) ΠΡΟΣΟΧΗ όση ώρα διαρκεί η διαδικασία αναβάθμισης δεν πρέπει να διακοπεί το ρεύμα που τροφοδοτεί το μηχάνημα
11) Αφού έχουμε εισάγει την κάρτα πατάμε το μπλε κουμπί του POWER ,(brill) .Αν όλα τα έχουμε κάνει σωστά το μηχάνημα θα αναγνωρίσει την κάρτα με την αναβάθμιση και θα εμφανίσει την παρακάτω οθόνη



Το λογισμικό αφού φορτώσει την αναβάθμιση θα εμφανίσει τον παρακάτω πινάκα ,με το δεξί βελάκι του κέρσορα μετακινούμαστε στο INSTAL και όταν γίνει το περίγραμμα του μπλε πατάμε enter

Furuno 1870 (No WWB)	
	·	
Installed version	Version on media	
1.1.8	1.1.8	ROINT
Warning: version already installed		O To
FXIT	INSTALL	A CONTRACTOR OF
		A CONTRACTOR OF THE OWNER.
	~	
Messages	not the coloction, then proce ENTED to	
confirm your selection	nge the selection, then press ENTER to	

Όταν τελειώσει η αναβάθμιση θα εμφανιστεί στην οθόνη η αρχική σελίδα του μηχανήματος, βγάζουμε την κάρτα ,σβήνουμε το fishfinder και το ξανανοίγουμε



14) Τώρα το μηχάνημα μας είναι αναβαθμισμένο με την τελευταία έκδοση λειτουργικού

TEXNOBYOOMETPIKH

Σπύρου Δημήτρης <u>d.spirou@yahoo.gr</u> www.vithometro.gr

www.ithometro.es